

华望 M1(U 段无线一拖四麦克风)

- ◆使用 UHF550MHz~980MHz 频段，应用 PLL 频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。
- ◆集成中央处理器 CPU 的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。
- ◆采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。
- ◆采用音频压缩—扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。
- ◆设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。
- ◆接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。
- ◆多重噪音监测电路，特设 ID 身份码验证系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。
- ◆选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。
- ◆理想空旷使用范围 60 米。接收机◆载波频率：550MHz~980MHz（可调）
- ◆电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用）
- ◆直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA
- ◆消耗功率：13W
- ◆S/N 信噪比：≥95dB
- ◆T.H.D 失真：<0.5%
- ◆频率响应：60Hz -16KHz 发射机◆载波频率：550MHz~980MHz（可调）
- ◆发射功率：10dBm
- ◆输入音频调制信号选择：MIC IN 电容咪输入（内供电）LINE IN 音频线路输入
- ◆调制方式：FM
- ◆最大调制度：±45KHz
- ◆高次谐波：低于主波基准 60dB 以上
- ◆使用电池电压：3V（2 节 AA1.5V 碱性电池或大容量 AA1.2V-1800mAh 充电电池）
- ◆连续使用时间：8 小时